



UWAGI!

1. Wyświetlniki do opraw zewnętrznych mocować do ściany budynku 70 cm poniżej dachu.
2. Przekazniki zmierzchowe mocować na wys. 3m powyżej terenu
3. Oprawy mocowane na ścianie instalować 2 m od psadzki
4. Wyłączniki instalować na wys. 1,4 m od psadzki
5. Gniazda wtyczkowe 230V/10A szczelne instalować na wys. 1,5m od posadzki:
6. Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych układać w korytkach w przestrzeni międzystropowej. W korytarzach instalować korytka szer. 100mm a w pomieszczeniach szer. 50mm. Dojścia od puszek do wyłączników, nastawników, przycisków "światło" wykonać pod tynkiem.

7. Zasilanie gniazd wtyczkowych potrójnych 230V/10A (PEL) dla zasilania komputerów wykonać w pomieszczeniach w kanałach kablowych dwudzielnych metalowych układanych wzdłuż ścian na wys. 0,8m od posadzki. Dojścia w pionie przewodów od korytek układanych w przestrzeni międzystropowej do kanałów kablowych metalowych wykonać przy użyciu kanałów kablowych metalowych mocowanych narożnikami pomieszczeń.
 8. Gniazda wtyczkowe podwójne 10A/230V instalować pod tynkiem na wys. 0,8m
- KOMENDA POLICJI – PARTER**
- G-1g, G-2g, G-3g 3 GNIAZDA Z NAPIĘCIEM GWARANTOWANYM 230V/10A**

PARTER

- ŚWIATŁO SINKOWE
- ▨ ŚWIATŁO DO WIERZNIKA
- ▩ ŚWIATŁO PROJEKTOWNE

- 08 ○ Oprawa do lamp wyladowczych 70W. Obudowa z tworzywa poliestrowego wzmocniana włóknem szklanym lub z odlewu aluminiowego. Odbłyśnik aluminiowy. Mocowana do ściany na wysięgniku 1m. IP65
- 01 ○ Oprawa świetłówkowa 4xT5 24W wpuszczana w strop podwieszany z rastrem aluminiowym parabolicznym, stateczniki elektroniczne, IP20
- Aw3 ▨ Oprawa świetłówkowa 3x14W wpuszczana w strop podwieszany z rastrem aluminiowym parabolicznym, stateczniki elektroniczne wyposażona w moduł awaryjny 1godz., IP20
- Wyłącznik świecznikowy podtynkowy
- Wyłącznik 1-bieg. podtynkowy
- Wyłącznik 1-bieg. podtynkowy szczelny
- Przycisk "światło"
- Gniazdo wtyczkowe 10A/2Z podtynkowe IP44
- Gniazdo wtyczkowe 10A/2Z podtynkowe IP20
- Gniazdo wtyczkowe 10A/2Z podtynkowe typu DATA
- Puszka rozgałęźna 3-wyłotowa podtynkowa
- Puszka rozgałęźna 4-wyłotowa podtynkowa
- Oprawa oświetleniowa 28W do świetłówek kompaktowych mocowana na ścianie
- Oprawa oświetleniowa 28W do świetłówek kompaktowych mocowana w strop podwieszany
- Aw2 ▨ Oprawa dodatkowo wyposażona w moduł awaryjny 1h
- K1 □ Oprawa kierunkowa 9W dwustronna mocowana do stropu
- L3 WE ▨ Oprawa kierunkowa 9W jednostronna mocowana na ścianie z napisem "wysięcie ewakuacyjne"
- 05 X Oprawa oświetleniowa 28W do świetłówek kompaktowych mocowana w strop podwieszany
- woda - Szafka metalowa o wym. 10x10cm podtynkowa do podłączenia rur c.o i wody.

NADZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI ZS. W RADOMIU	
INWESTOR:		UL. 11-90 Listopada 37/59, 26-500 Radom	
OPRACOWANIE:		PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
RYSUNEK:	NR RYSUNKU:	SKALA:	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	DATA I PROGS:	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI:	DATA I PROGS:	
NACZNA RYSUNKU:		SKALA:	NR:
Rzół parteru		1:50	E2.